

product data



無線電輸出模組

什麼是無線電輸出模組？

無線電輸出模組 (ROM) 係一無線訊號整合器，安裝在牆壁或天花板上，使其他相容裝置，可傳送無線訊號至 T400 主機及其他 Tunstall 遠距居家照顧系統，免去了 T400 主機與感應器間有線連接的必要。

無線電輸出模組如何操作？

無線電輸出模組 (ROM) 係各合格電器與 Tunstall 遠距居家照顧設備之介面。後者包含現有的防盜警報系統、低溫感應器、一氧化碳偵測器或壓力墊。

為何需要無線電輸出模組？

在為獨立自主生活所設計的客製化照顧方案中，無線電輸出模組可將傳統的有線感應器轉為無線裝置。

那些人需要無線電輸出模組？

需要增加感應器來加強安全的人或其他特定狀況。



您所需求的安心

Tunstall

特性及優點

- 傳輸到一級無線電接收器 – 與 T400 及 Tunstall 遠距居家照顧系統連線後，可確實接收感應器所發出的訊號。
- 專用無線電頻率 – 專用的 312MHz 警報頻率可確保操作的穩定性。
- 範圍- 於大型住宅，無線電範圍最大可達 50 公尺。
- 自動低電量警報 – 隨時確保最佳操作狀態。
- 電池使用壽命五年 – 壓扣最多可使用 10,000 次 (正常操作條件下)。

技術資料

重量：	68公克
尺寸：	51米釐 *75米釐 *25米釐 (寬*高*深)
無線電頻率：	312MHz
	無線電範圍最大可達 50 公尺(標準)
電源：	1*3V鋰電池
電池壽命：	5年，唯視用途而定。
電池處理方式：	按現行法規處理。

可與具下列特性製品連接：

- a) 繼電器或光電耦合器有無電壓輸出者。
- b) 附一對可轉換輸出，其中有任一導體接地、零電壓或中性導體。
- c) 與經常開啓 (N/O) 啓動系統相容，無線電輸出模組並提供。如果接觸點關閉一段長時間，電池壽命即會縮短。

操作環境：

溫度：	攝氏 0 度到 40 度
環境濕度：	按 EN50130-5 1998 第13及14節規定辦理。

各項標準：

安全：	EN 60950:2000
無線電：	EN300 2200-3V1.1 (09-2000)
CE：	符合
製造及設計：	ISO 9001:1994

組件號碼 **67005/35**

需要一只 1 級接收器作為高度可靠短距 (SRD) 通訊媒介，例如救生系統。

Tunstall



www.tunstall.com.tw

Tunstall 係 Continua Health Alliance 的創始會員。

本公司持續發展的政策係指製品規格及外觀均可能在未經通知的情況下作更動。
Tunstall Telecom limited 係 Tunstall group Ltd. 成員。©2002 Tunstall Ltd.

台灣康舒妥股份有限公司 Tunstall Taiwan Co. Ltd
104 台北市中山區松江路 220 號 10 樓之三
電話: 886 2 2181 0995 傳真: 886 2 2181 0985

專屬經銷商